

# Mini RF-handzender met 1 kanaal en 1 bedieningsknop

05-311

4 jaar  
garantie

Deze handzender heeft één bedieningsknop en kan gebruikt worden in combinatie met alle Niko ontvangers. Aan de bedieningsknop kan een functie worden toegewezen. Visuele controle van de bediening via een led. Voor gebruik in een residentiële omgeving. Batterij bijgeleverd.

De handzender kan in combinatie met de Niko Home Control USB RF-interface (410-00099) ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties.



## Technische gegevens

Mini RF-handzender met 1 kanaal en 1 bedieningsknop

- Eén kanaal dat één of meerdere Niko-RF-ontvangers kan sturen
- Rode LED: indicatie van werking en controle voor de batterij
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Type batterij: 3V CR2032 (meegeleverd)
- Kan communiceren met de connected controller door de USB RF-interface aan te sluiten op een vrije USB-poort van de connected controller
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Communicatieprotocol: Easywave
- Maximaal radiofrequent vermogen: 10 dBm
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Afmetingen (HxBxD): 56 x 36 x 16 mm
- Markering: CE

