

**Safety device for use  
in Explosive Atmospheres**

**TeSys Power -  
Deca Motor Circuit Breakers Frame 4**

⊕ Ex II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22

⊕ Ex I (M2)

EU-Type Examination Certificate Number: INERIS 18ATEX0020X

UK-Type Examination Certificate Number: CML 21UKEX7329X

**Introduction**



GV4PE●●●●



GV4P●●●●



GV4PEM●●●●

TeSys Deca motor circuit breakers frame 4 can be used to protect motors in explosive atmospheres when they bear the following marking:

CE 0080  
⊕ Ex II (2) GD  
[Ex e]  
INERIS18ATEX0020X

CE 0080  
⊕ Ex I (M2)  
[Ex e]  
INERIS18ATEX0020X

UK  
CA 2503  
CML 21UKEX7329X

The reference numbers of the motor circuit breakers affected are:

GV4P ● ● ● ● ●

Type	Control	Basic or multifunction	Rating	Breaking capacity	Terminal block
GV4P : Magnetic and Thermal magnetic circuit breaker	- : Rotary handle E : Toggle	- : Basic M: Multifunction	02 : 2 A 03 : 3,5 A 07 : 7 A 12 : 12,5 A 25 : 25 A 50 : 50 A 80 : 80 A 115 : 115 A	B N S	- : Everlink lug 6 : Compression lugs / busbars connector

**General Rules of Use**

**These products MUST be installed outside Ex zones.**

They are qualified for the protection of motors that are protected against explosions and placed in Zones 1-2 or 21-22.

**Use of these products must be limited to the electric motor overload protection function for which they are designed.**

These products must be installed, used and maintained in accordance with the standards and regulations applicable within the country of installation, for example:

- directive 99/92/EC
- EN/IEC standards: 60079-14, 60079-17, 60364
- harmonised / designated standard: EN 50495
- established practice for installation in the zone or zones for which they have been designed.

We accept no responsibility in the event of failure to comply with these standards and regulations.

This product must be installed, configured, started up and maintained by qualified, authorized personnel.

**Responsibility for manufacturer traceability (serial number on the certification label) is at the first known delivery destination.**


These products MUST be used to provide protection against motor overloads:

- for increased safety motors, in the context of standard IEC 60079-7, or
- when required by the EU-type or UK-type examination certificate of the motor installed in the Ex zone.

**Safety device for use  
in Explosive Atmospheres**

# TeSys Power - Deca Motor Circuit Breakers Frame 4

 II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 – 22

 I (M2)

EU-Type Examination Certificate Number: INERIS 18ATEX0020X  
UK-Type Examination Certificate Number: CML 21UKEX7329X

## Startup

- Before startup, check that the product has not been damaged (do not startup a damaged product).
- Check that the information marked on the product is compatible with the permitted conditions for the Ex zone of the site at which it is to be used:
  - Ex II (2) GD:
    - **Group II:** Surface industries
    - **Category 2:** High protection level
    - **D:** Dust
    - **G:** Gas
  - Ex I (M2):
    - **Group I:** Devices used in mines susceptible to firedamp
    - **Category M2:** High protection level
- Store products in their original packaging, in a dry place, T : -50 °C... +85 °C
- On startup: Connect, assemble and configure the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- All other information required for setting up the products (including dimensions, connection diagrams, mounting and configuration) can be found in the following documents, which serve as instructions for use:
  - instruction sheets supplied with Tesys Deca motor circuit breakers frame 4
  - Schneider Electric TeSys catalog - Control and Protection Components.These documents can be downloaded from [www.se.com](http://www.se.com).

## Configuration and Use

The following conditions **MUST** be met in order to guarantee the level of safety required in an explosive atmosphere.

### **WARNING**

#### **RISK OF INADEQUATE MOTOR PROTECTION**

- Tesys Deca motor circuit breakers frame 4 must be configured by qualified, trained service personnel.
- The thermal class and motor current of the Tesys Deca motor circuit breakers frame 4 must be adapted in accordance with the motor to be protected.

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

Please also note that in the event of a trip following a motor overload, an emergency restart is not permitted until the motor has cooled down completely.

## Maintenance

In accordance with the maintenance rules for any electrical installation, check the following once a year:

- the correct tightening of cables, by conducting thermographic testing
- the mechanical operation of the product, by manually operating the test button
- the correct operation of the trip unit (the **READY** LED is flashing)
- the correct set up of the overload function of the installation.

### Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison  
France

[www.se.com](http://www.se.com)

Due to possible changes in standards and equipment, the features described in this document in the form of text and images are subject to confirmation by Schneider Electric.

Design, production: Schneider Electric

**Dispositif de sécurité  
pour utilisation  
en Atmosphères Explosibles**

# TeSys Power - Disjoncteurs moteur Deca taille 4

II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22

I (M2)

Numéro d'attestation d'examen de type UE : INERIS 18ATEX0020X  
Numéro d'attestation d'examen de type UK : CML 21UKEX7329X

## Introduction



GV4PE.....



GV4P.....



GV4PEM.....

Les disjoncteurs moteur TeSys Deca taille 4 peuvent être utilisés pour la protection des moteurs en atmosphère explosible lorsqu'ils comportent un des marquages suivants :

CE 0080  
II (2) GD  
[Ex e]  
INERIS18ATEX0020X

CE 0080  
I (M2)  
[Ex e]  
INERIS18ATEX0020X

UK  
CA 2503  
CML 21UKEX7329X

Les références des disjoncteurs moteur concernés sont :

GV4P ●●●●●

Type	Commande	Basique ou multifonction	Calibre	Pouvoir de coupure	Bornier
GV4P : disjoncteur moteur électronique magnéto- thermique	- : Commande rotative  E : Commande maneton	- : Basique M: Multifonction	02 : 2 A 03 : 3,5 A 07 : 7 A 12 : 12,5 A 25 : 25 A 50 : 50 A 80 : 80 A 115 : 115 A	B N S	- : Bornier à cage Everlink 6 : Bornier pour cosses et barres

## Règles générales d'utilisation

**Ces produits sont à installer impérativement hors zone Ex.**

Ils sont qualifiés pour la protection des moteurs protégés contre les explosions et placés en zone 1-2 ou 21-22.

**L'utilisation de ces produits doit se limiter à la fonction protection contre les surcharges de moteurs électriques pour laquelle ils sont prévus.**

Ces produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux normes et réglementations applicables au sein du pays d'installation, comme par exemple :

- directive 99/92/CE
  - normes EN/CEI : 60079-14, 60079-17, 60364
  - norme harmonisée en Europe et au Royaume Uni : EN 50495
  - règles de l'art d'installation de la ou les zones pour lesquelles ils ont été conçus.
- Le non-respect de celles-ci ne saurait engager notre responsabilité.

L'installation, le paramétrage, la mise en service et la maintenance de ce produit doivent être réalisées par du personnel qualifié et habilité.

**La responsabilité de la traçabilité constructeur (numéro de série indiqué sur l'étiquette de certification) est assurée au premier lieu de livraison connu.**


Ces produits doivent être impérativement utilisés pour la protection contre les surcharges des moteurs :

- à sécurité augmentée au sens de la norme CEI 60079-7 ou
- lorsque requis par l'attestation d'examen de type UE ou UK du moteur installé en zone Ex.

**Dispositif de sécurité  
pour utilisation  
en Atmosphères Explosibles**

## TeSys Power - Disjoncteurs moteur Deca taille 4

 II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 – 22

 I (M2)

Numéro d'attestation d'examen de type UE : INERIS 18ATEX0020X  
Numéro d'attestation d'examen de type UK : CML 21UKEX7329X

### Mise en service

- Avant la mise en service, vérifiez que le produit n'a pas été endommagé (ne pas mettre en service un produit endommagé).
- Vérifiez que les indications de marquage du produit sont compatibles avec les conditions admissibles pour la zone Ex du site d'utilisation :
  - Ex II (2) GD :
    - **groupe II** : industries de surface,
    - **catégorie 2** : haut niveau de protection,
    - **D** : poussières,
    - **G** : gaz.
  - Ex I (M2) :
    - **groupe I** : appareils utilisés dans les mines grisouteuses,
    - **catégorie M2** : haut niveau de protection.
- Stockez les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, T : -50 °C... +85 °C
- A la mise en service : raccordez, montez et paramétrez-le suivant les instructions du fabricant.
- Toutes les autres informations nécessaires à la mise en service des produits (dimensions, schémas de raccordement, montage et paramétrage) sont dans les documents suivants, faisant office de notice d'instruction :
  - instructions de service livrées avec les disjoncteurs moteur TeSys Deca taille 4
  - catalogue Schneider Electric TeSys - Protection et commande de puissance.Ces documents peuvent être téléchargés sur le site [www.se.com](http://www.se.com).

### Paramétrage et utilisation

Les conditions suivantes doivent être impérativement respectées pour garantir le niveau de sécurité requis en atmosphère explosible.

#### **AVERTISSEMENT**

##### **RISQUE DE MAUVAISE PROTECTION DU MOTEUR**

- Les disjoncteurs moteur TeSys Deca taille 4 doivent être réglés par un personnel d'entretien qualifié et formé.
- La classe thermique et le courant moteur du disjoncteur moteur TeSys Deca taille 4 doivent être adaptés en fonction du moteur à protéger.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

Notez également qu'en cas de déclenchement suite à une surcharge moteur, aucun redémarrage d'urgence n'est autorisé avant le refroidissement complet du moteur.

### Maintenance

Conformément aux règles de maintenance de toute installation électrique, assurez-vous une fois par an :

- du bon serrage des câbles grâce à une campagne de thermographie
- du fonctionnement mécanique du produit, en manœuvrant manuellement le bouton test
- du bon fonctionnement du déclencheur (le voyant **READY** doit clignoter)
- du bon réglage de la fonction de surcharge de l'installation.

#### Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison  
France

[www.se.com](http://www.se.com)

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

Création, réalisation : Schneider Electric

# Déclaration UE de Conformité

## EU Declaration of Conformity

N°/Nr: SC17022402C

**Identification Produits / Products identification :**

Type de produits : Disjoncteur Moteur  
 Type of products : Motor circuit-breaker  
 Modèles / Models : TeSys GV4P / GV4PE



Références /  
 References: GV4P02 to GV4P115 and GV4PE02 to GV4PE115 and its accessories :  
 MX shunt trip : GV4AS027, GV4AS057, GV4AS137, GV4AS287, GV4AS487  
 MN undervoltage release : GV4AU027, GV4AU057, GV4AU137, GV4AU247, GV4AU286,  
 GV4AU415, GV4AU486  
 Front extended rotary handle : GV4APN01, GV4APN02, GV4APN04

Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, déclarons par la présente que nos produits catalogués sous marque Schneider Electric, et sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, sont conformes aux exigences essentielles des Directives Européennes suivantes  
 La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

We undersigned SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS declare that Schneider Electric branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art comply with Essential Requirements of following European Directives  
 This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

**Directive Basse Tension : 2014/35/UE****Low Voltage Directive : 2014/35/EU****Directive CEM : 2014/30/UE****EMC Directive : 2014/30/EU****Directive ATEX : 2014/34/UE****ATEX Directive : 2014/34/EU****Directive RoHS : 2011/65/UE  
: 2015/863/UE****RoHS Directive: 2011/65/EU  
: 2015/863/EU**

Basé sur les normes suivantes / Based on following standards :

- EN 60947-4-1:2010 +A1: 2012 in conjunction with EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014
- EN 60947-2:2017 in conjunction with EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014
- EN 50495:2010
- EN IEC 63000:2018

Marquage ATEX / ATEX Marking :  0080  II (2) GD [Ex e]  
 and / or  0080  I (M2) [Ex e]

QMS audited and products certified by notified body INERIS (identification number : 0080)  
 Parc Technologique Alata BP 2, F-60550 Verneuil en Halatte  
 EU type examination certificate n° INERIS 18ATEX0020X

Le marquage CE sur le(les) produit(s) et/ou son(leur) emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne le(s) dossier(s) technique(s) de référence.

The CE marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the European authorities.

Année d'apposition du marquage CE / CE marking application year: **2017**

DocuSigned by:



5A1CEB8EDFA143F...

Marie-Christine Martinez

Customer Satisfaction &amp; Quality VP

Date d'émission : 2 novembre 2021

Issuance date : JNovember, 2<sup>nd</sup>, 2021**Schneider Electric Industries SAS**

Postal address / Adresse postale :  
 ELECTROPOLE  
 31 rue pierre Mendès France  
 F-38320 EYBENS

<http://www.schneider-electric.com>

EU DoC – v4

Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros

954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z

Siret : 954 503 439 01719

n° ident. TVA : FR 04 954 503 439

Siège social : 35 rue Joseph Monier

F – 92500 Rueil-Malmaison

# Déclaration UE de Conformité

## EU Declaration of Conformity

N°/Nr: SC17022403C

**Identification Produits / Products identification :**

Type de produits : Disjoncteur Moteur  
 Type of products : Motor circuit-breaker  
 Modèles / Models : TeSys GV4PEM



Références / References: GV4PEM02 to GV4PEM115 and its accessories :  
 MX shunt trip : GV4AS027, GV4AS057, GV4AS137, GV4AS287,  
 GV4AS487  
 MN undervoltage release : GV4AU027, GV4AU057, GV4AU137,  
 GV4AU247, GV4AU286, GV4AU415, GV4AU486

Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, déclarons par la présente que nos produits catalogués sous marque Schneider Electric, et sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, sont conformes aux exigences essentielles des Directives Européennes suivantes

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

We undersigned SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS declare that Schneider Electric branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art comply with Essential Requirements of following European Directives

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

**Directive RE : 2014/53/UE**

**RE Directive : 2014/53/EU**

**Directive ATEX : 2014/34/UE**

**ATEX Directive : 2014/34/EU**

**Directive RoHS : 2011/65/UE  
: 2015/863/UE**

**RoHS Directive: 2011/65/EU  
: 2015/863/EU**

Basé sur les normes suivantes / Based on following standards :

- EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) ; EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) ; EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) ; EN 50364:2010
- EN 60947-4-1:2010 +A1:2012 in conjunction with EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014
- EN 60947-2:2017 in conjunction with EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014
- EN 50495:2010
- EN IEC 63000:2018

Marquage ATEX / ATEX Marking :  0080  II (2) GD [Ex e]  
 and / or  0080  I (M2) [Ex e]

QMS audited and products certified by notified body INERIS (identification number : 0080)  
 Parc Technologique Alata BP 2, F-60550 Verneuil en Halatte  
 EU type examination certificate n° INERIS 18ATEX0020X

Le marquage CE sur le(les) produits et/ou son(leur) emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne le(s) dossier(s) technique(s) de référence.

The CE marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the European authorities.

Année d'apposition du marquage CE / CE marking application year: **2018**

DocuSigned by:



5A1CEB8EDFA143F...

Marie-Christine Martinez

Customer Satisfaction &amp; Quality VP

Date d'émission : 2 novembre 2021

Issuance date : November 2<sup>nd</sup>, 2021**Schneider Electric Industries SAS**

Postal address / Adresse postale :  
 ELECTROPOLE  
 31 rue pierre Mendès France  
 F-38320 EYBENS

<http://www.schneider-electric.com>

EU DoC – v4

Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros  
 954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z  
 Siret : 954 503 439 01719  
 n° ident. TVA : FR 04 954 503 439  
 Siège social : 35 rue Joseph Monier  
 F – 92500 Rueil-Malmaison

Page 1/1

## UK Declaration of Conformity

Nr: SC17022402-UK

### Products identification :

Type of products : Motor Circuit Breaker

Models : TeSys GV4P, GV4PE

References: GV4P02 to GV4P115 and GV4PE02 to GV4PE115 and its accessories :  
 MX shunt trip : GV4AS027, GV4AS057, GV4AS137, GV4AS287, GV4AS487  
 MN undervoltage release : GV4AU027, GV4AU057, GV4AU137, GV4AU247, GV4AU286, GV4AU415, GV4AU486  
 Front extended rotary handle : GV4APN01, GV4APN02, GV4APN04



We undersigned SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS declare that Schneider Electric branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art comply with Essential Requirements of following United Kingdom Legislations  
 This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Electrical Equipment Regulations 2016 – UK SI 2016 No 1101

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 - UK SI 2016 No 1091

Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 - UK SI 2016 No 1107

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 – UK SI 2012 No 3032

Based on following standards :

BS EN IEC 60947-4-1: 2010 + A1: 2012 and BS EN 60947-2:2017 in conjunction with BS EN 60947-1: 2007 + A1: 2011 + A2: 2014

EN 50495:2010 (SIL1)

BS EN IEC 63000: 2018

QMS audited and products certified by Eurofins E&E CML Limited (number : 2503)  
 Newport Business Park | New Port Road | Ellesmere Port | CH65 4LZ | United Kingdom  
 UKEX type examination certificate n° CML 21UKEX7329X

The UKCA marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the UK authorities.

UKCA marking application year: **2021**

DocuSigned by:

*David Williams*

485DFE6A98894C3...

Issued by : David Williams - VP Marketing UK&I  
 On behalf of : Schneider Electric Limited  
 Date (yyyy-mm-dd) : 2021 - 11 - 02  
 Place : Telford, United Kingdom

### Schneider Electric Limited

Postal address:  
 Stafford Park 5  
 Telford  
 TF3 3BL  
 United Kingdom  
<http://www.schneider-electric.com>

Legal information / Mentions légales  
 Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros  
 954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z  
 Siret : 954 503 439 01719  
 n° ident. TVA : FR 04 954 503 439  
 Siège social : 35 rue Joseph Monier  
 F – 92500 Rueil-Malmaison

## UK Declaration of Conformity

Nr: SC17022403-UK



### Products identification :

Type of products : Motor Circuit Breaker

Models : TeSys GV4PEM

References: GV4PEM02 to GV4PEM115 and its accessories :  
 MX shunt trip : GV4AS027, GV4AS057, GV4AS137, GV4AS287,  
 GV4AS487  
 MN undervoltage release : GV4AU027, GV4AU057, GV4AU137,  
 GV4AU247, GV4AU286, GV4AU415, GV4AU486

We undersigned SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS declare that Schneider Electric branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art comply with Essential Requirements of following United Kingdom Legislations

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Radio Equipment Regulations 2017 - UK SI 2017 No 1206

Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 - UK SI 2016 No 1107

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 – UK SI 2012 No 3032

Based on following standards :

BS EN IEC 60947-4-1: 2010 + A1: 2012 and BS EN 60947-2:2017 in conjunction with BS EN 60947-1: 2007 + A1: 2011 + A2: 2014

EN 50495:2010 (SIL1)

ETSI 300 330 V2.1.1 (2017-02) ; ETSI 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) ; ETSI 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) ; BS EN 50364:2010

BS EN IEC 63000: 2018

QMS audited and products certified by Eurofins E&E CML Limited (number : 2503)  
 Newport Business Park | New Port Road | Ellesmere Port | CH65 4LZ | United Kingdom  
 UKEX type examination certificate n° CML 21UKEX7329X

The UKCA marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the UK authorities.

UKCA marking application year: **2021**

DocuSigned by:

*David Williams*

485DFE6A98894C3...

Issued by : David Williams - VP Marketing UK&I  
 On behalf of : Schneider Electric Limited  
 Date (yyyy-mm-dd) : 2021 - 11 - 02  
 Place : Telford, United Kingdom

### Schneider Electric Limited

Postal address:  
 Stafford Park 5  
 Telford  
 TF3 3BL  
 United Kingdom  
<http://www.schneider-electric.com>

UKCA DoC – v2 Power Products

Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros

954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z

Siret : 954 503 439 01719

n° ident. TVA : FR 04 954 503 439

Siège social : 35 rue Joseph Monier

F – 92500 Rueil-Malmaison