

Sockel für drahtlosen Schalter mit 2 Bedientasten

410-00001

4 Jahre
Garantie

Mit diesem Handsender bedienen Sie maximal 2 Kreisläufe, unabhängig voneinander, aber abhängig von den Empfängereinstellungen. Der Schalter wird für 1- und 2-Tasten-Funktionen verwendet.

Technische Daten

Sockel für drahtlosen Schalter mit 2 Bedientasten.

- Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern bedienen
 - Jeder Empfänger kann von maximal 32 Sendern bedient werden
 - Maximale sendereichweite in Gebäuden: 30 m; in Außenbereichen: 100 m
 - Modulationsart: FSK
 - Wird komplett mit Batterie und vorprogrammierter Senderadresse geliefert
 - Tasten und Rahmen müssen separat bestellt werden
 - Versorgungsspannung: Batterie, 3 V DC (im Lieferumfang enthalten)
 - Batterietyp: Renata 3 V/270 mAh CR2430; Saft 3 V/270 mAh LM2430; Varta 3 V/260 mAh CR2430; Panasonic 3 V/250 mAh CR2330
 - Montage: mit den mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben.
 - Frequenzband: 868,0 – 868,6 MHz
 - Möglich zu kommunizieren mit der Connected Controller durch Anschluss des USB RF-Interface an einen freien USB-Port des connected Controllers
 - Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
-
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
 - Maximale Hochfrequenzleistung: -1.3 dBm
 - Betriebsfrequenz: 0.8683 GHz
 - Abmessungen (HxBxT): 71 x 103 mm
 - Gewicht: 20 g
 - Kennzeichnung: CE



niko

Abmessungen

