

Produktdetails

6829-84

6829-84 Relais studioweiß



Allgemeine Informationen

Typ	6829-84
Bestellnummer	2CKA006800A2515
EAN	4011395137468
Beschreibung	6829-84 Relais studioweiß
Langbeschreibung	Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V ⁻ max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm ² Mit eingebautem Funkmodul.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000273B7384
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Verlustleistung	0.8 W
Zubehörtyp	Funkmodul
Montageart	Aufputzmontage
Farbe	studioweiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	tragbar
Batteriegewicht	16 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6389
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	135 mm
Höhe des Produkts	134.8 mm
Tiefe des Produkts	29 mm
Nettogewicht	191 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	267.5 g
Zolltarifnummer	85311030
Herkunftsland	Irland (IE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1987
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002648 - Zubehör/Ersatzteile für Brandmelder
ETIM 9	EC002648 - Zubehör/Ersatzteile für Brandmelder
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8531 10 30
eClass	V11.0 : 40040192

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Alarmgeräte → Zubehör

