

Produktdetails

# 6732-866

## 6732-866 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control



### Allgemeine Informationen

Typ	6732-866
Bestellnummer	2CKA006730A0058
EAN	4011395150016
Beschreibung	6732-866 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control
Langbeschreibung	<p>Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batteriebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batteriebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Oberfläche Kunststoff lackiert. Batterie im Lieferumfang enthalten. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a>.</p>

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B7534
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

3 V

Bemessungsspannung ( $U_r$ )

Hilfsspannung AC/DC	3 V AC/DC
Anzahl Kanäle	2
Anzahl Einheiten	2
Bauform	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Schalterdesign	pur edelstahl
Übertragungsstandard	Radio Control
Montageart	Aufputzmontage
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Beschriftungsfeld	Ja
Einbaulage	Wandmodul
Farbe	Edelstahl
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	3 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6243
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	15.6 mm
Nettogewicht	33.5 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.096 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Spain (ES)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0679
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144039

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	6702 Schaltaktor 1-fach studioweiß	6702	1	Stück
2CKA006700A0028	6703 Schaltaktor 2-fach studioweiß	6703	1	Stück
2CKA006700A0029	6704 Aktor für Dimmer Universal 1-fach studioweiß	6704	1	Stück
2CKA006700A0041	6705-101 Schaltaktor für Venetian blind mit Nebenstellen 2-fach studioweiß	6705-101	1	Stück
2CKA006730A0001	6730-212 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher weiß	6730-212	1	Stück
2CKA006730A0002	6730-214 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher alpinweiß	6730-214	1	Stück
2CKA006730A0007	6730-20 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher platin	6730-20	1	Stück
2CKA006730A0008	6730-21 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher bronze	6730-21	1	Stück
2CKA006730A0009	6730-22G LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher elfenbein/weiß	6730-22G	1	Stück
2CKA006730A0011	6730-24G LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher studioweiß	6730-24G	1	Stück
2CKA006730A0005	6730-260 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher palladium	6730-260	1	Stück
2CKA006730A0006	6730-266 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher titan	6730-266	1	Stück
2CKA006730A0014	6730-81 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher anthrazit	6730-81	1	Stück
2CKA006730A0015	6730-82 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher elfenbeinweiß	6730-82	1	Stück
2CKA006730A0016	6730-83 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher alusilber	6730-83	1	Stück
2CKA006730A0017	6730-84 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher studioweiß	6730-84	1	Stück
2CKA006730A0025	6730-803 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher graumetallich	6730-803	1	Stück
2CKA006730A0024	6730-815 LED-Anzeige WaveLINE gelb	6730-815	1	Stück
2CKA006730A0023	6730-866 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher Edelstahl	6730-866	1	Stück
2CKA006730A0026	6730-884 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher studioweiß matt	6730-884	1	Stück
2CKA006730A0027	6730-885 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher schwarz matt	6730-885	1	Stück
2CKA006770A0001	6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk studioweiß	6770	1	Stück

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

