

Produktdetails

BC6-30-01-03

BC6-30-01-03 Kleinschütz 60 V DC - 3 NO - 0

NC - Schraubklemme



Allgemeine Informationen

Typ	BC6-30-01-03
Bestellnummer	GJL1213001R0013
EAN	4013614052842
Beschreibung	BC6-30-01-03 Kleinschütz 60 V DC - 3 NO - 0 NC - Schraubklemme
Langbeschreibung	Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschiglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Weitere Informationen

Produktname	Kleinschütz
-------------	-------------

Zertifikate und Deklarationen

Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1
--------	--------------------------------------------------------

UL 60947-1
UL 60947-4-1

Abmessungen

Nettogewicht	0.175 kg
Tiefe des Produkts	46.7 mm
Höhe des Produkts	57.5 mm
Breite des Produkts	52.5 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hilfsstromkreis 6 kV Hauptstromkreis 6 kV
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis DC Hauptstromkreis 60 Hz Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 64 A

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GJL1201317R0002	CA6-11E Hilfskontakt	CA6-11E	1	Stück
GJL1201317R0003	CA6-11M Hilfskontakt	CA6-11M	1	Stück
GJL1201317R0004	CA6-11N Hilfskontakt	CA6-11N	1	Stück
GJL1201330R0003	CAF6-11M Hilfskontakt	CAF6-11M	1	Stück
GJL1201330R0006	CAF6-20E Hilfskontakt	CAF6-20E	1	Stück
GJL1201330R0011	CAF6-02M Hilfskontakt	CAF6-02M	1	Stück
GJL1201330R0007	CAF6-20M Hilfskontakt	CAF6-20M	1	Stück
GJL1201330R0012	CAF6-02N Hilfskontakt	CAF6-02N	1	Stück
GJL1201330R0008	CAF6-20N Hilfskontakt	CAF6-20N	1	Stück
GJL1201330R0002	CAF6-11E Hilfskontakt	CAF6-11E	1	Stück
GJL1201330R0004	CAF6-11N Hilfskontakt	CAF6-11N	1	Stück
GJL1201330R0010	CAF6-02E Hilfskontakt	CAF6-02E	1	Stück
GJL1201906R0001	LT6-B Schutzabdeckung	LT6-B	1	Stück
GJL1201904R0001	BN6 Stößel	BN6	1	Stück

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
9AAC30400163	No Description Available	1	piece
9AAC30400421	No Description Available	1	piece
9AAC30403877	No Description Available	1	piece
9AAC30404896	No Description Available	1	piece
9AAF404899	No Description Available	1	piece
9AAF404900	No Description Available	1	piece
9AAF407277	No Description Available	1	piece
9AAF408067	No Description Available	1	piece
9AAF626992	No Description Available	1	piece

Produktspezifische Teiledaten

Product	Category	Switchgear Part Category
9AAC30400163	SafePlus up to 24kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAC30400421	SafeRing up to 24kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAC30403877	SafeRing 36-40,5kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAC30404896	SafePlus 36-40,5kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAF404899	SafeRing Air up to 12kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAF404900	SafePlus Air up to 12kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAF407277	SafeRing AirPlus up to 24kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAF408067	SafePlus AirPlus up to 24kV	Auxiliary Contactor Motor
9AAF626992	All Spare Parts (Relays-SWG-CB)	Auxiliary Contactor Motor

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Kleinschütze

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Gas Insulated Secondary Switchgear (ecoGIS) → Gasisolierte Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → SafeRing Air up to 12kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Gas Insulated Secondary Switchgear (ecoGIS) → Gasisolierte Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → SafeRing AirPlus up to 24kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Gas Insulated Secondary Switchgear (ecoGIS) → SafePlus (ecoGIS) → SafePlus Air up to 12kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Gas Insulated Secondary Switchgear (ecoGIS) → SafePlus (ecoGIS) → SafePlus AirPlus up to 24kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → Gasisolierte Ring Main Units → SafeRing 36-40,5kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → Gasisolierte Ring Main Units → SafeRing up to 24kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → SafePlus → SafePlus 36-40,5kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → SafePlus → SafePlus up to 24kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

