

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket met 3 slimme EU stekkers en USB-poorten



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- USB-poorten beschikbaar voor voeding

Productvoordelen

- Smart Multi contactdoos: eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via slimme fittingen en slimme USB-poorten
- Hoge veiligheidsnorm: overbelastingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging
- Energiemeter: Bewaakt het energieverbruik van de aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in

Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google-assistent of Amazon-Alexa
- Smart 3 standaard fittingen en Smart 4 USB-poorten voor opladen (2 poorten, elk type A en C)
- Contactdozen kunnen afzonderlijk worden bediend en USB-poorten worden als één groep bediend
- USB-laadstromen tot 5V/3A (15W) verdeeld over de 4 USB-poorten
- Energiemeter
- Planning



– Voedingskabel van 1,5 m voor flexibele installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Netfrequentie | 50 Hz |

AFMETINGEN & GEWICHT



| | |
|---------------------------------|----------|
| Product gewicht | 570,00 g |
| Lengte | 350 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 65 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 40 mm |

Levensduur

| | |
|---------------------|--------|
| Aantal schakelcycli | 100000 |
|---------------------|--------|

KLEUREN & MATERIALEN

| | |
|-----------------------|---------|
| Kleur van het product | Wit |
| Body materiaal | Plastic |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+35 °C |
|-----------------------------|--------------|

MOGELIJKHEDEN

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| LIGHTIFY technologie | Amazon Alexa / Google Assistant |
|----------------------|---------------------------------|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Type bescherming | IP20 |

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

Veiligheidsadvies

- Koppel apparaten die hitte genereren na gebruik los van de netspanning, d.w.z. van de SMART+ Multi contactdoos, om te voorkomen dat ze onbedoeld worden ingeschakeld.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ Multi contactdoos niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een installatie-automaat (max. 16 A).

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075594784 | Vouwdoos 1 | 87 mm x 94 mm x 378 mm | 669.00 g | 3.09 dm ³ |
| 4058075594791 | Verzenddoos 4 | 387 mm x 196 mm x 190 mm | 2960.00 g | 14.41 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.