

Produktdetails

SA/M2.16.1

SA/M2.16.1 Schaltaktormodul, 2fach, 16 A



Allgemeine Informationen

Typ	SA/M2.16.1
Bestellnummer	2CDG110100R0011
EAN	4016779681582
Beschreibung	SA/M2.16.1 Schaltaktormodul, 2fach, 16 A
Langbeschreibung	Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit zwei potenzialfreien Relais Stromstärken bis 16 A. Die Speisespannung ist unabhängig vom Grundgerät und ist somit direkt auf das Modul aufzulegen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941063P0003
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC514016D0202 2CDC514062D0201
Spannungsbereich	230 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Maximaler Schaltstrom	16 A

Maximale Schalleistung	2300 W
Verlustleistung	0 W
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl LEDs	0
Maximale Anzahl Schaltausgänge	2
Anzahl digitaler Eingänge	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Einbauinstallation
Handbedienung	Nein
Geeignet für C-Last	Ja
Farbe	anthrazit
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Schutzart	IP54
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK514082D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite des Produkts	49 mm
Höhe des Produkts	42 mm
Tiefe des Produkts	93 mm
Nettogewicht	0.12 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.16 kg
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2815219
E-Nummer (Schweden)	1738008
E-Nummer (Schweiz)	205660105
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK514082D2701
-------------------------------	-----------------

