

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZB PLUG EU

SMART+ Plug | Intelligente Steckdose mit Zigbee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart-Home-System



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose

Produkteigenschaften

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System, SMART+ Switch, SMART+ Switch Mini oder Ein/Aus-Taste am Gerät
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A EU-Version und 2.990 W / 13 A UK-Version
- Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart
- Netzwerkprotokoll: ZigBee



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|------------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz |
| Netzfrequenz | 50 Hz |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 131,00 g |
| Länge | 84,0 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Nennlebensdauer | 25000 h |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. / Alternativ die Reset-Taste einmal für zehn Sekunden drücken. |
|-----------------------|--|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant |
|-----------------------------------|---|

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|------|
| Normen | CE |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |




TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für UK max. 13 A und für EU max. 16 A).

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075208315 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 179.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4058075212848 | Versandschachtel 4 | 211 mm x 167 mm x 141 mm | 882.00 g | 4.97 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.