

Produktdetails

# DOJPA240/300

## DOJPA240/300 Residual Current Circuit Breaker



### Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	DOJPA240/300
Typ	DOJPA240/300
Bestellnummer	2CDB222201R3400
EAN	5413656253402
Beschreibung	DOJPA240/300 Residual Current Circuit Breaker
Langbeschreibung	Residual Current Circuit Breaker DOJPA 2P 300mA 40A

### Technische Daten

Normen	IEC/EN 61008-1
Fehlerstromart	A
Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	6 kV
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	40 A
Bemessungsfehlerstrom	300 mA
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Anzahl Pole	2
Anzahl geschützter Pole	2
Position des N-Leiters	Rechts

Zubehör anbaubar	Ja
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107991A0943
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
Breite des Produkts	0.036 m
Höhe des Produkts	0.086 m
Tiefe des Produkts	0.076 m
Nettogewicht	0.22 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.236 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	IEC EN
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
---------------------------------------	--------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 9	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27142207
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → ABB VY → RCD ABB VY → DOJP ABB VY

