

Produktdetails

# OFAF2AM400

## FUSE LINK aM2 400A/500V OFAF2AM400



### Allgemeine Informationen

Typ	OFAF2AM400
Bestellnummer	1SCA022697R9510
EAN	6417019222707
Beschreibung	FUSE LINK aM2 400A/500V OFAF2AM400
Langbeschreibung	FUSE LINK aM2 400A/500V OFAF2AM400

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361090
Herkunftsland	Ungarn (HU)

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

## Abmessungen

Breite des Produkts	51 mm
Höhe des Produkts	150 mm
Tiefe des Produkts	72 mm
Nettogewicht	0.4 kg

## Technische Daten

Verlustleistung	29.7 W
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	aM
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	400 A
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	500 V

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	3 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge Verpackungseinheit 1	155 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	80 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.26 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6417019222707

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3123549

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

