

Produktdetails

DOJB463/300

DOJB463/300 Residual Current Circuit Breaker



Allgemeine Informationen

Typ	DOJB463/300
Bestellnummer	2CDB212404R3630
EAN	5411815654381
Beschreibung	DOJB463/300 Residual Current Circuit Breaker
Langbeschreibung	Residual Current Circuit Breaker DOJB 4P 300mA 63A

Technische Daten

Normen	EN 62423/ VDE 0664-40
Fehlerstromart	B
Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsstrom (I_n)	63 A
Bemessungsfehlerstrom	300 mA
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Anzahl Pole	4
Anzahl geschützter Pole	4
Position des N-Leiters	Rechts
Zubehör anbaubar	Ja

Anzahl Batterien	0
------------------	---

Umwelt

Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107991A0943

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	0.072 m
Höhe des Produkts	0.086 m
Tiefe des Produkts	0.076 m
Nettogewicht	0.385 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.409 kg

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	EN
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 9	EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

	(Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27142207
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → ABB VY → RCD ABB VY → DOJ ABB VY

