


# Niko lysdæmper til Hue-system

360-51001

4 års  
garanti

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definer selv hvad hver trykknop skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Det er ikke nødvendigt at bryde vægge ned eller trække kabler. Lysdæmperen kan monteres i en Eurodåse, der er skruet på væggen (skrue medfølger ikke) eller limes på en flad overflade med dobbeltklæbende klæbestrimler (medfølger). En afdækning og rammer skal bestilles separat. Lysdæmperen kan kombineres med alle Niko Pure, Niko Intense og Niko Original rammer i den farve, du ønsker. Philips Hue Bridge v2 er ikke påkrævet og ikke inkluderet.



## Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system.

- Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
  - Modulation: Shift Keying (OQPSK)
  - Maksimal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
  - Datahastighed: 250 kbps
  - Konfiguration: Philips Hue app
  - Monteringshøjde: 110 cm
  - Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m
  - Antenne: integreret antenne
  - Godkendelse: CE
- 
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power
  - Driftsfrekvens: 2.4 GHz
  - Kapslingsklasse: IP20
  - Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C
  - Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
  - Vægt: 25 g
  - Godkendelse: CE

