

Productdatablad

eNet radiosignaalmeter



Artikelnr.

FM DT

eNet radiosignaalmeter

Niet geschikt voor gecodeerde radiografische overdracht.

Alleen met eNet server software tot versie 1.4.

Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendbereik in vrij veld:	max. 100 m
Zendvermogen:	max. 20 mW
Ontvangercategorie:	2

eNet