

**Produktdetails** 

# PS3/6 Phasenschiene



## Allgemeine Informationen

Тур	PS		
Bestellnummer	2CDL231001R1006		
EAN	4016779463409		
Reschreihung	PS3/6 Phasenschiene		

Langbeschreibung

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen -Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

#### Technische Daten

Normen IEC/EN 60947-1

Geeignet für S200 F200

F200 DDA200

Geeignet für Sicherungsautomaten

Produktklasse

nung	690 V AC/DC (Maximum) 690 V 25 kA		
Bemessungskurzzeitstrom festigkeit (I <sub>cw</sub> )			
Bemessungsdauerstrom (I u)	63 A		
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz DC		
Neigung	44698.0		
Anzahl Pole	6		
Anzahl Phasen	3		
Anzahl montierbare Geräte	2		
Überspannungskategorie			
Zubehörtyp	Phasenschiene		
Anschlussart Geräte	Pin		
Gehäusematerial	Lichtgrau, RAL 7035		
Einbaulage	beliebig		
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau		
Farbe	lichtgrau		
Bemessungsquerschnitt	10 mm²		
Verschmutzungsgrad RoHS Status	2 nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)		
RoHS Information			
To the internation	9AKK108468A1264		
Umweltinformationen	9AKK108468A1264 DIN EN 60068		
-			
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template	DIN EN 60068		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	DIN EN 60068		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)  Abmessungen	DIN EN 60068 9AKK108468A3363		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)  Abmessungen  Breite in Teilungseinheiten	DIN EN 60068 9AKK108468A3363		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)  Abmessungen  Breite in Teilungseinheiten  Breite des Produkts	DIN EN 60068 9AKK108468A3363  6 21 mm		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)  Abmessungen  Breite in Teilungseinheiten  Breite des Produkts  Höhe des Produkts	DIN EN 60068 9AKK108468A3363  6 21 mm 27 mm		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)  Abmessungen  Breite in Teilungseinheiten  Breite des Produkts  Höhe des Produkts  Tiefe des Produkts	DIN EN 60068 9AKK108468A3363  6 21 mm 27 mm 106 mm		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)  Abmessungen  Breite in Teilungseinheiten  Breite des Produkts Höhe des Produkts Tiefe des Produkts Nettogewicht	DIN EN 60068 9AKK108468A3363  6 21 mm 27 mm 106 mm		
Umweltinformationen  Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)  Abmessungen  Breite in Teilungseinheiten  Breite des Produkts Höhe des Produkts Tiefe des Produkts  Nettogewicht  Bestelldaten	DIN EN 60068  9AKK108468A3363  6  21 mm  27 mm  106 mm  0.042 kg		

E-Nummer (Finnland)	3211052
E-Nummer (Schweden)	2102713

#### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - 9AKK108468A1264 CE

# Installation / Montage

Betriebs- und 2CSC400002D0208 Montageanleitung

# Hauptdokumente

Datenblatt, technische 9AKK107992A1033 Information

# Klassifizierungen

ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 9	EC000215 - Phasenschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W

#### Accessories

ldentifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CDL200001R0012	BSK Berührungsschutzkappe	BSK	5	Stück
2CDL200003R5001	SZ-ESK3 Einspeiseklemme	SZ-ESK3	10	Stück

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Installationsger\"{a}te \rightarrow Sicherungsautomaten \rightarrow Sicherungsautomaten \ Zubeh\"{o}r$ 

PS3/6 4

